

Link do produktu: <https://www.kablex.net/fandf-pcz-523-zegar-sterujacy-prog-24-270v-szkolny-p-1382.html>

F&F-PCZ-523 Zegar Sterujący Prog.24-270V /SZKOLNY/

Cena	174,83 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PCZ-523
Producent	F&F

Opis produktu

PCZ-523

Impulsowy (szkolny).

Przeznaczenie

Zegar sterujący programowalny służy do sterowania czasowymi urządzeniami w układach automatyki domowej lub przemysłowej według indywidualnego programu czasowego ustalonego przez użytkownika, na przykład: do załączania dzwonek szkolnych lub innych urządzeń, które wymagają krótkich załączeń o określonych godzinach.

Działanie

Zegar załącza urządzenie o zaprogramowanej godzinie i wyłącza po ustawionym czasie (impulsie) w cyklach: dobowym, tygodniowym, dni roboczych (Pn÷Pt) lub weekendowym (So, Nd). Długość impulsu: 1s÷99min59s. Przekaznik posiada dwie, niezależnie programowane, przełączalne linie programowe sterujące alternatywnie podłączonym odbiornikiem (pozwala to na stworzenie, np. programu sterowania dzwonkiem szkolnym dla lekcji normalnych i osobnego programu dla lekcji skróconych).

Funkcje zegara

PRACA AUTOMATYCZNA - praca według rozkazów WŁĄCZ-WYŁĄCZ zaprogramowanych przez użytkownika w pamięci zegara.

PRACA RĘCZNA - [ON] trwałe załączenie styku (poz.1-5) lub [OFF] trwałe rozłączenie styku (poz.1-6)

PROGRAM - jedna z dwóch linii programowych z indywidualnymi wpisami rozkazów WŁĄCZ-TRZYMAJ, sterująca stykiem załączającym odbiornik.

ROZKAZ WŁĄCZ-TRZYMAJ - pojedynczy wpis programu, według którego nastąpi włączenie i wyłączenie odbiornika.

CYKL PRACY - ustawialny, tygodniowy cykl, w którym realizowane są załączenia odbiornika zgodne z zaprogramowanymi ROZKAZAMI WŁĄCZ-TRZYMAJ:

* pojedynczy dzień tygodnia: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa lub Su;

* dni robocze: Mo, Tu, We, Th, Fr (od poniedziałku do piątku);

* dni weekendowe: Sa, Su (sobota i niedziela);

* codziennie: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su (od poniedziałku do niedzieli).

AUTOMATYCZNA ZMIANA CZASU - Zmiana czasu z zimowego na letni dokonywana jest automatycznie w nocy, w ostatnią niedzielę marca o godzinie 2.00 (poprzez dodanie 1 godziny do bieżącego czasu). Zmiana czasu z letniego na zimowy wykonana jest automatycznie w nocy, w ostatnią niedzielę października o godzinie 3.00 (poprzez odjęcie 1 godziny od bieżącego czasu).

DST - Daylight Saving Time - globalna nazwa czasu letniego (wolne tłumaczenie: czas pozyskiwania światła słonecznego). Funkcja umożliwiająca wyłączenie automatycznej zmiany czasu.

PODGLĄD DATY - W trybie PRACA AUTOMATYCZNA naciśnięcie przycisku OK wyświetla ustawioną datę (dd-mm-yy). Po 5sek. zegar automatycznie przejdzie do poziomu głównego.

RESTART - Restartowanie procesora specjalnym przyciskiem - konieczne w przypadku zawieszenia funkcji pracy zegara. Nie kasuje ustawień DATY i CZASU oraz wpisów KONFIGURACJI w pamięci.

ZEROWANIE PAMIĘCI ("głęboki" reset) - kasownie wszystkich wcześniejszych ustawień DATY, GODZINY i wszystkich rozkazów WŁĄCZ-TRZYMAJ z pamięci.

Dane techniczne

zasilanie

prąd obciążenia
styk

czas podtrzymania pracy zegara

czas podtrzymania pracy wyświetlacza

dokładność wskazań zegara

błąd czasu

dokładność nastawy czasu

liczba komórek pamięci programu

pobór mocy

temperatura pracy

przyłącze

wymiary

montaż

UWAGA!

Aktualnie sprzedawany jest zegar PCZ-523 z indeksem 2.

Jest to indeks oznaczający wersję oprogramowania zegara.

Sprawdź jaką wersję oprogramowania ma twój zegar i pobierz właściwą instrukcję.